

Aqara

Hub




Контроллер Aqara Hub Краткое руководство

Введение

Контроллер Aqara Hub предназначен для управления устройствами умного дома, совместимыми с платформой HomeKit. Используя контроллер Aqara Hub совместно с устройством iOS, вы сможете управлять настенными переключателями и светодиодными светильниками, контролировать температуру, влажность и атмосферное давление, распознавать движение человека и обнаруживать утечки воды.

Кнопка

Одно нажатие: Включить/выключить подсветку
Тройное нажатие: Добавить аксессуары сетевого моста
Продолжительное нажатие: Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы выполнить сброс контроллера



Аудиовыход

Подсветка

Более подробные сведения о продукции Aqara можно найти на сайте

русский

Быстрая настройка

1. Загрузите приложение

Загрузите приложение Aqara Home из App Store или отсканируйте следующий QR-код для загрузки приложения Aqara Home.



русский

2. Добавьте контроллер

① Подключите контроллер к электросети и подождите 30 секунд, пока желтый индикатор не начнет быстро мигать. Убедитесь, что ваш iPhone или iPad (версии iOS 10.3 или выше) подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

* Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор, отключите диапазон 5 ГГц в вашей сети Wi-Fi.

* Расположите телефон близко к контроллеру и убедитесь, что они подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

② Откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу "Аксессуары" и нажмите "+" в верхнем правом углу, а затем выберите "Aqara Hub". Следуйте инструкциям на экране, чтобы сканировать или вручную ввести код HomeKit, расположенный на контроллере или на его упаковке, и добавьте контроллер к объекту Дом или Комната. Сохраните код HomeKit для дальнейшего использования.

③ Если произошла ошибка подключения, нажмите и удерживайте кнопку на контроллере в течение 10 секунд, пока желтый индикатор не начнет быстро мигать, чтобы повторно подключить контроллер.

3. Добавьте аксессуары сетевого моста

После подключения контроллера откройте приложение Aqara Home, перейдите на страницу "Аксессуары" и нажмите "+" в верхнем правом углу и выберите аксессуар для добавления к контроллеру в соответствии с инструкциями. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя данного аксессуара.

Установка

1. Не располагайте контроллер слишком близко к маршрутизатору. Идеальное расстояние для передачи сигнала – от 2 до 6 метров.

русский

2. В зависимости от местных условий, расстояние передачи сигнала между контроллером и управляемыми устройствами, при условии отсутствия барьеров, таких как стены, обычно составляет от не более 30 метров.

Описание световых индикаторов

Цвет индикатора	Состояние индикатора	
	Быстрое мигание	Медленное мигание
Желтый	При подключении системы в первый раз или при сбросе контроллера	Обновление прошивки
Синий	Во время подключения к сети Wi-Fi, отключения сети или повторного подключения после отключения контроллера от электросети	Нет
Фиолетовый	Нет	Можно добавлять аксессуары

русский

Примечание

1. Для управления аксессуаром HomeKit автоматически и вдали от дома требуется наличие Apple TV с системой tvOS версии 10.2 или выше, или iPad с iOS версии 10.3 или выше, с настройкой в качестве системы управления умным домом.

2. Шифрование данных и связь между iPhone, iPad или iPod touch и контроллером Aqara Hub с поддержкой технологии HomeKit обеспечивается технологией HomeKit.

3. Связь между контроллером Aqara Hub и следующими аксессуарами выполняется на основе протокола Zigbee, с настройкой и шифрованием в контроллере Aqara. Это следующие аксессуары: Беспроводной мини-выключатель, Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша), Беспроводной удаленный выключатель (две клавиши), Настенный выключатель (без нейтрали, одна клавиша), Настенный выключатель (без нейтрали, две клавиши), Настенный выключатель (с нейтралью, одна клавиша), Настенный выключатель (с нейтралью, две клавиши), Датчик открывания двери и окна, Датчик движения, Датчик температуры и влажности, Датчик вибрации, Датчик утечки воды.

4. Наличие на устройстве логотипа Apple HomeKit означает, что данный электронный аксессуар был разработан специально для подключения к iPod touch, iPhone или iPad и был сертифицирован разработчиком, как соответствующий стандартам технологии Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функционирование данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности.

Технические характеристики

Модель: ZHWG11LM

Рабочая температура: -10° – +40° C

Рабочая влажность: относит. влажность 0% – 95%, без конденсации

Входное напряжение: 100 – 240 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц
Протокол беспроводной связи: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee

Онлайн-служба поддержки: www.aqara.com/support

Email: support@aqara.com

Изготовитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.